

施工説明書

品番 SN8324

施工の前にはこの施工説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全に関するご注意

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない
「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく
「強制」内容です。




警告

誤った取扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」
内容です。


■ こんな場所には取付けないでください。この器具は天井面取付専用です。
落下によるけがの原因となります。




禁止



補強のない薄い場所



不安定な場所



傾斜天井

■ 重量に耐える所に器具を確実に取付けてください。



取付けに不備があると、落下による
けがの原因となります。

■ 交流100V以外では使用しないでください。



禁止

過電圧を加えると過熱し、
火災の原因となります。



注意

誤った取扱いをすると「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する
可能性が想定される」内容です。

■ 浴室などの湿気の多い場所や、
屋外で使用しないでください。



この器具は非防水です。
火災・感電の原因となります。

水場使用禁止

各部のなまえと取付け方 **⚠ 注意** 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 取付け面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取付けてください。変色やサビの原因となります。



警告

誤った取扱いをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■ 器具の取付けは、説明書にしたがい確実にこなってください。



取付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

- 1** 補強材のある場所に取付ボルトで取付板を取付ける
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。取付ボルトは別途お買い求めください。

- 2** 取付板に本体を取付ける
フック金具にシャフトを通しスナップピンで確実に固定してください。スナップピンの取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

- 3** 電源線に口出線を接続する
口出線は2回路になっています。口出線との接続はスリーブ等により確実に行なってください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

- 4** セットネジでフランジを取付ける
電源線をはさまないでください。

- 5** ソケットにランプを取付ける

